

## 低噪声放大器

上海图越能提供宽带用途的低噪声放大器，其特点是宽带、低噪声、高互调、高可靠，使用SMA连接器连接。



### 宽带低噪声放大器

型 号	频率 GHz	增 益 dB	NF dB	P1dB dBm	IP3 dBm	RL dB	PS V/mA
BL0115	0.01 ~ 0.15	17	3.5	30	48	- 9	12/210
BL0223	0.02 ~ 0.23	16.5	3.5	30	47	- 9	12/210
BL0520	0.05 ~ 0.20	17	3.5	32	43	- 9	10/400
BL270	0.20 ~ 0.70	16	3.2	30	46	- 9	12/210
BL02130	0.02 ~ 1.30	13	4.5	31	45	-9	10/300
BL02420	0.02 ~ 4.20	15	0.8	20	34	-15	3/70
BL01110	0.01 ~ 1.10	20	0.7	17	34	-15	5/60

### GPS低噪声放大器

型 号	频率 GHz	增 益 dB	NF dB	P1dB dBm	OIP3 dBm	RL dB	PS V/mA
GPBL	1.0 ~ 2.0	38	0.8	13	27	-17	5 / 55